



mini track perfil e

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.

informações técnicas

equipamentos

LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)

controle

on/off

instalação


forro de gesso

marcenaria

IP

20

dimensões



modelo	comprimento (mm)
perfil mini track 100 e	1000
perfil mini track 150 e	1500
perfil mini track 200 e	2000
perfil mini track 250 e	2500
perfil mini track 300 e	3000


acabamentos e cores

cores




vista lateral

dimensões em milímetros



nicho= 41 x comp. do perfil + 2mm



mini track perfil e

folha
1/1

escala
1:2

data
11/03/2025


desenhista
joao ferreira

aprovação
edmilson

revisões
11/03/2025

vista inferior


dimensões em milímetros



para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br

mini track

- mini track
- rocket xsm mini track
- mini track darklight 17
- mini track darklight 8
- mini track darklight 8
- mini track concentra 17
- mini track concentra flex 17
- mini track diffuse 30
- mini track diffuse 60



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
mini track e - xx kg
rocket xsm mini track - 0,3 kg
mini track darklight 17 - 0,4 kg
mini track darklight 8 - 0,2 kg
mini track darklight 8 - 0,2 kg
mini track concentra 17 2 - 0,4 kg
mini track concentra flex 17 - 0,3 kg
mini track diffuse 30 - 0,3 kg
mini track diffuse 60 - 0,4 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
serra tico tico

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo




1. faça um nicho no forro com 41mm x comprimento do perfil + 2mm.




2. aloje o driver sobre o forro. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



3. levante as molas de fixação (mf1) conforme a ilustração abaixo.




4. segurando as molas de fixação, encaixe o perfil (pl1) no nicho.



a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.


ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

- (a) - rocket xsm mini track
- (b) - mini track darklight 17
- (c) - mini track darklight 8
- (d) - mini track concentra 17
- (e) - mini track concentra flex 17
- (f) - mini track diffuse 30
- (g) - mini track diffuse 60



mini track

- mini track e
- rocket xsm mini track
- mini track darklight 17
- mini track darklight 8
- mini track concentra 17
- mini track concentra flex 17
- mini track diffuse 30
- mini track diffuse 60



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

- mini track e - xx kg
- rocket xsm mini track - 0,3 kg
- mini track darklight 17 - 0,4 kg
- mini track darklight 8 - 0,2 kg
- mini track concentra 17 - 0,4 kg
- mini track concentra flex 17 - 0,3 kg
- mini track diffuse 30 - 0,3 kg
- mini track diffuse 60 - 0,4 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

ferramentas necessárias

serra tico tico

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. faça um nicho no forro conforme o projeto respeitando o nicho de 41 x comprimento do perfil + 2mm.




2. aloje o driver sobre o forro. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




3. levante as molas de fixação (mf1) conforme a ilustração abaixo.



4. utilize os perfis com as tampas sem abas para a junção de encontro parede/teto.



5. encaixe a junção 90° para os encontros em 90°.



a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.

ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

- (a) - rocket xsm mini track
- (b) - mini track darklight
- (c) - mini track darklight
- (d) - mini track concentra
- (e) - mini track concentra flex
- (f) - mini track diffuse 30
- (g) - mini track diffuse 60

