


mínima

minima r ww e



especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
minima r ww e - versão mini frame - 0,06 kg
minima r ww e - versão no frame - 0,09 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
1 moldura
2 parafusos atarrachantes

ferramentas necessárias
chave philips

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


lumini.com.br

instalação passo a passo


1.1 faça um nicho no forro conforme o modelo do produto na tabela.
minima r ww e - versão no frame - nicho = Ø50mm
minima r ww e - versão mini frame - nicho = Ø36mm




2.1 faça a ligação elétrica, conectando o cabo da luminária a saída do driver. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




versão mini frame
3.1 segurando as molas de fixação (mf1), encaixe a luminária (lu1) no nicho.




acessório - versão no frame
1.2 passe a corpo externo (m1) pelo nicho conforme a imagem faceando com o gesso.




2.2 posicione a luminária (lu1) de forma que o feixe de luz (fl1) esteja sentido a parede (pd1), conforme a imagem:



3.2 utilize os parafusos (p1) para fixar a luminária (lu1) e de o acabamento no forro com gesso, não deixando o parafuso aparente. espere a secagem do gesso para prosseguir a próxima etapa.



4.2 segurando as molas de fixação (mf1), encaixe a luminária (lu1) no nicho.



5.2 a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

